

LX-AL1 представлява високочувствителен детектор на движение с широк обхват, удобен, сигурен и практичен. Има два режима на работа – гонг “**CHIME**” и аларма “**ALARM**”. Малките му размери и лесния монтаж дават възможност за широко приложение.

Възможности:

- охрана **ALARM**
- сигнализиране **CHIME**
- изключен **OFF**
- захранване от батерия

Технически характеристики:

- обхват: 60 °
- разстояние: 8 m (max)
- захранващо напрежение: DC 9V
- влажност: < 93%
- времезакъснение: >10sec (в режим **ALARM**)
- скорост на засечения обект: 0,6~1,5m/s
- сила на звука: >60 db
- ток: 60 µA

Монтаж:

- избягвайте монтаж близо до отоплителни уреди или вентилационни отвори
- свалете капачето и поставете 9V батерия
- затворете капачето, монтирайте или поставете на желаното от вас място
- изчакайте 30 секунди

Използване:

- ако желаете да използвате мини алармата за охрана поставете ключа на положение “**ALARM**” - при този режим, когато движещ се човек попадне в обхвата на сензора ще бъде възпроизведен силен звуков сигнал с продължителност ~ 10sec
- ако желаете да ползвате мини алармата като гонг, поставете ключа на положение “**CHIME**” - при този режим, когато движещ се човек попадне в обхвата на сензора ще бъде възпроизведен тих двоен сигнал
- при положение “**OFF**” уреда е изключен

Внимание:

- пазете лещата на сензора от удар с твърд предмет и от замърсяване
- пазете мини алармата от силна слънчева светлина и висока влажност
- не монтирайте над печки или отоплителни уреди
- препоръчва се да извадите батерията ако мини алармата няма да се използва за по-дълъг период от време

LX-AL1 не е класическа аларма. Нейното предназначение е да Ви информира за движение в зоната на инфрачервения сензор но не и да гарантира абсолютна сигурност.