

Много често, един компютър се използва от няколко потребителя (едно семейство например) за гледане на филми, игри или използване на интернет. Популяризирането на компютрите внася много удобства в работата и живота на хората. В определени случаи е възможно да възникне нужда от преобразуване на VGA сигнал в композитен видео или S-видео сигнал. Това устройство е разработено за тези случаи.

Характеристики

- Един вход и един изход за VGA сигнали
- Един RCA (композитен видео) изход и един S-видео изход
- Захранване (ACPI) 5 V
- Резолюция на VGA сигнали: 640x480@60/72/75/85Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60/75Hz, 1280x1024@60Hz
- Едновременна работа на трите изхода (VGA,RCA и S-видео)
- Едновременно извежда картина на телевизор и монитор на компютър
- Поддържа следните телевизионни системи: NTSC(Тайван и САЩ), NTSC-EIAJ(Япония), PAL(Европа и Китай), PAL-N(Уругвай и Парагвай)
- Поддържа OVERSCAN и UNDERSCAN режими на екрана
- С малки габарити и тегло, удобен за пренасяне
- Размери (ДxШxВ) 110x56x36 mm

Интерфейс



- (1) DC 5V - захранва се от USB порт
- (2) Избор на система – избира PAL/NTSC
- (3) Видео изход RCA – за свързване към телевизор или видеорекордер
- (4) S-видео изход – за свързване се към телевизор или видеорекордер
- (5) VGA изход – за свързване към монитор
- (6) VGA вход – за свързване към видеокарта с AGP(Accelerated Graphics Port)

Описание на бутоните



- (1)(2)(3)(4) Четирите бутон са за нагоре, надолу, ляво, дясно и още за настройка на позицията на видео картината.
- (5) MENU – еднократното натискане на този бутон извиква OSD (On Screen Display) меню на екрана. Продължително натискане(за 3 секунди), „ресетва” (връща устройството към фабричните му настройки).
- (6) ZOOM – едно натискане уголемява картината, повторно натискане, връща картината в предишното състояние.

Системни изисквания

- Поддържа PC и MAC компютри

Не се изисква инсталиране на драйвер, устройството е от типа „plug and play”

Наличност в комплекта

- Видео кабел с RCA куплунзи – 1бр.
- VGA кабел – 1бр.
- S-видео кабел – 1бр.
- Ръководство – 1бр.
- Видео конвертор – 1бр.
- USB кабел за захранване – 1бр.

OSD (On Screen Display) меню

- ◀ HSIZE ▶ хоризонтален размер
- ◀ VSIZE ▶ вертикален размер
- ◀ BRIGHTNESS ▶ яркост
- ◀ CONTRAST ▶ контраст
- ◀ HUE ▶ оттенък
- ◀ SATURATICK ▶ наситеност
- ◀ SHARPNESS ▶ острота
- ◀ OSD BACKGROUND ▶ фон

Примерна схема на свързване



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит

за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка

съгласно „Закон за защита на потребителите”

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
София, Ул. "Пиротска" 33	тел.: 980-12-13
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев" 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35	тел.: 67-03-62