

**BG**

**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА  
ПРЕКЪСВАЧ (ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ) ЗА ВРЕМЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА:**

Модел: 108-003-0001

Захранващо напрежение: 220-240V 50/60Hz

Консумирана мощност: 0.5W

Марж за грешка:  $\pm 3$  секунди / при 22° през деня

Тип на циферблата: дневно, 96 шифт

Минимално време за обработка: 15 минути (дневно)

Работна температура : -10°C и +50°C

Клас на защита: II

Степен на защита: IP20

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

1. Прекъсвачът е защитен с вътрешно устройство срещу външни влияния. Обаче е възможно силни електромагнитни полета да влошат работата на устройството.
2. Прекъсвачът не трябва да се инсталира в близост до индукционно натоварени инструменти (двигатели, трансформатори, контактори и др.).
3. Устройството трябва да се захранва с отделна захранваща линия и ако е необходимо трябва да се инсталира мрежов филтър.
4. Индукционно натоварените инструменти трябва да бъдат оборудвани със системи за анти-намеся (като Варистор, филтър RC )
5. Ако прекъсвачът за време се използва заедно с други устройства в една и съща инсталация, трябва да се предприемат мерки, предотвратяващи влиянието, което оказват другите устройства.

**ПРОГРАМИРАНЕ**

Подпрете всички шифтове надясно. Подпрете на ляво шифтовете, показващи желаното време и се уверете, че връзката 1-2 се затваря.

**АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСА**

Завъртете диска до тогава докато индексът посочи текущия час.

**РЪЧЕН РЕЖИМ**

2 местоположение: автоматична обработка

I: Постоянна връзка

**ВНИМАНИЕ**

Този продукт съдържа батерия, която може да бъде вредна за околната среда. Моля преди да изхвърлите продукта извадете батерията и я изхвърлете в контейнер, предназначен за рециклиране или изпратете целия продукт в съответната фабрика.

Съответствува на Регламент ЕЕЕ.



LV1: BROWN / RED  
NEUTRAL: BLUE / BLACK  
GROUND: YELLOW / GREEN