

**БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА**  
**'АЛО, КЕЛНЕР'**  
**ЗА ПОВИКВАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ ЗА ЗАВЕДЕНИЯ**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

Предназначена е за заведения за обществено хранене. На избрано от управителя място на (или до) всяка маса, се поставя безжичен Бутон за повикване.

Вместо да подвикват, щракат с пръсти, Фръкомахат и т.н., за да привлекат вниманието на сервитьора, клиентите просто натискат Бутона за повикване.

**Състои се от:**

1. Табло-приемник за повиквания от до 16 броя маси – 1бр.
2. Безжичен Бутон за повикване – до 16 броя
3. Адаптер 220V/12V посредством който се захранва Таблото-приемник – 1бр.

**Принцип на действие:**

На подходящо място в заведението (например бара) се поставя Таблото-приемник. На лицевия му панел са отбелязани номерата на масите и за всяка маса има бутонче 'Реакция' със същия номер.

Когато някой натисне Бутон за повикване, светва светодиода на съответната маса и зазвучава тих звуков сигнал.

Ако служителят натисне бутончето за реакция със същия номер, светлинната и звукова сигнализация спират.

Ако не бъде натиснато бутончето за реакция в рамките на 30 секунди, звуковият сигнал става по-интензивен. Звукът спира или след натискане на бутончето или се преустановява сам след около 30 секунди.

**Гаранционен срок: 2 години**

Производител: ЕТА СИС ООД гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“60

тел./факс : 052/65-11-44; 052/65-11-10

моб.: 0878/847002

e-mail: [eta-sys@goonet.org](mailto:eta-sys@goonet.org)

web: <http://eta-sys.goonet.org>

## **Технически данни**

Брой радио-зони (брой маси)	До 16
Брой ДУ (брой Бутони за повикване)	До 16
Захранващо напрежение (адаптер 12V/400mA 12 V	
Консумация	Макс. 300 mA

## **Програмиране на Бутон за повикване**

**1. Натискате бутончето на левия страничен панел (най-големия отвор) на таблото-приемник толкова пъти, колкото е номера на масата, за която ще програмирате Бутон за повикване.**

*Индикации:*

Червеният светодиод до бутончето за програмиране светва

На лицевия панел на таблото-приемник светват последователно номерата на масите в зависимост от това колко пъти е натиснато бутончето.

Когато стигнете до желаната маса (номерът ѝ да свети), преминете към т.2

**2. Натиснете за 2-3 секунди бутончето на Бутона за повикване, който ще поставите на избрания номер маса**

*Индикации:*

Свети светодиодът на Бутона за повикване (докато е натиснат)

Свети червения светодиод до бутончето за програмиран

Светва за кратко по-ярко светодиода на избраната маса

**Бутонът за повикване е програмиран(присъединен към съответната маса)**

*Индикациите за това са:*

Угасва светодиодът на избраната маса

Угасва светодиода до бутончето за програмиране

Ако искате да продължите да 'присъединявате' бутони, се върнете към т.1

## **Изтриване на Бутони за повикване**

Изтриват се едновременно всички Бутони за повикване, след което трябва да се програмират тези, с които ще се работи.

**1. Натискате продължително бутончето на левия страничен панел (най-големия отвор) на таблото-приемник**

*Индикации:*

Червеният светодиод до бутончето за програмиране светва

Държете натиснато докато червения светодиод угасне

Системата остава в режим "Програмиране на Бутони" следващите десетина секунди (свети маса 1)