


GSM - AlarmSys



GSM дайлер за предаване на алармена информация от краен обект.

GSM-D4T4



SMS и позвъняване

- оповестяване на четири 4 абоната
- един 1 управляем изход

Двупосочна връзка между обекта и центъра

- дистанционно препрограмиране на заложените функции

- ✓ Работа към Мониторинг център
- ✓ Работа към свободни абонати



Алармените събития от D4T4 се изпращат за информация чрез sms или позвъняване и се приемат чрез обикновен GSM апарат.

Предназначение

Модулът (**GSM D4T4**) служи за предаване на текстови съобщения и позвъняване при обща аларма от алармени системи /SMS към четири GSM и позвъняване към четири GSM/; управление на изход в тригерен режим /сменя състоянието на изхода при подаване на команда /.

Комуникация

- чрез SMS към четири номера
- чрез позвъняване към четири номера
- при позвъняване ако отсрещната страна не отговори не се таксува*

Предавана информация чрез SMS

вход О/С	- отваряне / затваряне на обекта
вход AL	- обща аларма от обекта / възстановяване
вход AC	- наличие / липса на 220V AC
от захранването	- ниски / възстановени батерии 12V
за изхода	- при възстановяване състоянието на изхода
тест	- вътрешен сигнал от модула през 1÷240 сек
	<i>програмируема чувствителност на входовете</i>

Предавана информация чрез позвъняване

аларма	- позвънява на до 4 номера
за изхода	- позвънява на до 4 номера за потвърждение, че е приета командата

Управляем изход чрез позвъняване

изход OUT	- импулсен изход $t=1\div 240$ сек
	- тригерен изход

Програмиране на функциите

1. Първоначално чрез PC + софтуер
2. След това по всяко време дистанционно чрез SMS и специални команди.
3. Изключване и включване на функции в модула за оптимизиране на разходите.

Технически параметри

захранващо напрежение	- 13.8V DC (10V DC ÷ 15V DC) стабилизирано
консумиран ток	- 25mA ÷ 30mA нормално, до 100mA пиково
	- консумираният ток зависи от работата на GSM модема в мрежата
размери	- 95mm/48mm/25mm
тегло	- 0,210kg (Без антената)
конектор за антената	- SMA