

Автоматичен инфрачервен ключ JQ-37 No. 755928

JQ-37 представлява енергоспестяващ автоматичен ключ с вграден прецизен инфрачервен сензор. Той се включва при регистриране на движение и се изключва след определен предварително зададен интервал от време.. Отличава се със стабилна работа, лесен монтаж и различава автоматично ден и нощ.

Възможности:

- регулиране светочувствителността на сензора
- регулиране на времето за изключване

Технически характеристики:


- обхват: 360 °
- разстояние: 10 m
- захранващо напрежение: 220 V_{AC} / 50 Hz
- комутирана мощност: 1000 W
- таймер: 10 +/-5 секунди - 8+/-2 минути
- осветеност: < 10 Lux

Монтаж:

- монтажът да се извършва при изключено захранване
- избягвайте монтаж близо до отоплителни уреди или вентилационни отвори
- свалете основата на датчика (виж графиката)
- монтирайте основата на желаното от вас място
- свържете проводниците съгласно схемата
- свържете черния проводник към фаза.
- свържете червения проводник към лампата
- свържете зеления (общ) проводник към нула и към лампата.
- Поставете датчика на основата и завъртете

Внимание:

- пазете лещата на сензора от удар с твърд предмет и от замърсяване



Въпроси и отговори:

- **лампата не свети** - проверете дали проводниците са свързани правилно, дали лампата не е повредена и как е настроен регулатора на осветеността
- **чувствителността е слаба** - проверете дали нещо не пречи на сензора, дали околната температура не е много висока, дали височината отговаря на тази посочена по-горе и дали сензора е насочен в правилната посока
- **лампата не се изключва** - проверете за движещи се обекти в обхвата на сензора, как е настроен регулатора на таймера, дали захранващото напрежение е в норма и дали има източници на топлина в близост до сензора.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1
София, бул. "Прага" 22
Пловдив, ул. "Самара" 20
Варна, ул. "Поп Харитон" 10
Русе, бул. "Съединение" 37
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97

тел.: 952-51-44
факс: 852-70-03
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22
тел. 84-22-00